



PARO Y ARRANQUE Serie POWER

POWER 3/25
Ref. 08MP3MA25



PARO Y ARRANQUE

Transmisión por correas

Especialmente indicados para trabajos en industria.

- Cabezal de aleación de aluminio, dos cilindros, cigüeñal de doble apoyo y visor de aceite.
- Diseño compacto y robusto, fácil de transportar y manejar.
- Motor eléctrico con protección térmica.
- Válvula de seguridad.
- Transmisión por correas trapeciales.

Características técnicas:

1. Paro y arranque del motor por presostato.
2. Presión máx. 10 bar.
3. Pistón con aceite.
4. Regulador de presión de aire.
5. Regulador purificador en el mod. Power 3/100



TODOS LOS COMPRESORES
TRIFÁSICOS VAN MONTADOS A 400
VOLTIOS PARA TRIFÁSICOS A 230
VOLTIOS *Solicitar información*

SISTEMA PARO Y ARRANQUE - Monofásico 3 HP

	H.P. 	V. 	L/min. 	air LITROS 		r.p.m. 		MAX. bar 	mm. 	Kg.
POWER 3/25	3	230-50 Hz.	325	25	2	1.450		10	810x365x600	43
POWER 3/100	3	230-50 Hz.	325	100	2	1.450		10	1070X390X800	69